

PLUS P409A



Parametry techniczne

Zasilanie
100-240V/50-60Hz
Waga
40 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
370x300x805mm

Opis

Liczarka banknotów z banderolą działa na zasadzie podciśnieniowego przeliczania paczek banknotów. Służy do sprawdzenia ilości banknotów w paczce bez konieczności jej rozformowania. Liczarka posiada następujące

Funkcje:

- Automatyczny lub manualny START/STOP
- Liczenie w wiązkach
- Odliczanie plikami w zakresie od 1 - 999 (5 ustawień zaprogramowanych : 10, 20, 25, 50, 100)
- Sumowanie przeliczonych banknotów
- Wbudowana funkcja auto-diagnostyki
- Sygnał dźwiękowy dla błędów i po przeliczeniu określonej ilości banknotów

Dodatkowe dane techniczne:

- Typ: Liczarka banknotów do liczenia pod opaską.
- Nazwa: P 409A
- Ilość kieszeni pobierających: 1
- Pojemność kieszeni przeliczającej: 200 sztuk
- Prędkość przeliczania: 100 banknotów / 3.5 sekundy (28,57 banknotów / sek) (1714 banknotów / min)
- Obsługiwane waluty: Wielowalutowa
- Tryby pracy: Przeliczanie paczek banknotów, odliczanie, wykrywanie niezgodności ilościowej.
- Czujniki sprawdzające ilość: Czujnik ciśnieniowy
- Wyświetlacz: LCD, cyfry
- Zasilanie: 100-240 V, 50/60 Hz
- Pobór prądu: 400 W
- Porty: Port zewnętrznego wyświetlacza
- Opcjonalne wyposażenie: Zewnętrzny wyświetlacz

Dostępne modele:

- P 409D (wersja biurkowa)
- P 409A (wersja stojąca).

Wymiary:

- P 409A: Szerokość 370mm x Wysokość: 805mm x Długość:300 mm
- P 409D: Szerokość:400mm x Wysokość:330mm x Długość:370mm

Ciężar:

- P 409A: 40 kg
- P 409D: 30 kg