

Selectic VCC-5250



Opis

Liczarka banknotów z banderolą działa na zasadzie podciśnieniowego przeliczania paczek banknotów. Służy do sprawdzenia ilości banknotów w paczce bez konieczności jej rozformowania. Liczarka posiada następujące funkcje:

Funkcje:

- **Funkcja sprawdzania „CHECK”**- potwierdza znaną ilość banknotów związanych w plikach
- **Funkcja liczenia „COUNT”**- odlicza dowolną ilość banknotów umieszczonych na podajniku
- **Funkcja sumowania „ADD”**- kolejne przeliczenia następujące po sobie są sumowane na wyświetlaczu
- **Funkcja odliczania „BATCH”**- odlicza dowolnie wybrane ilości banknotów

- **Funkcja „AUTO”** – po umieszczeniu banknotów w podajniku automatycznie rozpoczyna liczenie
- **Funkcja „RESET”** – czyszczenie komunikatów i przeliczeń, otwieranie dźwigni

Dodatkowe dane techniczne:

- Typ: Liczarka banknotów do liczenia pod opaską.
- Nazwa: VCC-5250
- Dostępne modele:
- VCC-5250 (wersja stojąca)
- VCD-5250 (wersja biurkowa)
- Ilość kieszeni pobierających: 1
- Pojemność kieszeni przeliczającej: 200 sztuk
- Rozmiary liczonych banknotów: 90~300mm – 55~130mm
- Grubość liczonych banknotów: 0.06~0.12mm
- Prędkość przeliczania: 5 prędkości: 2 sek./100 szt., 3 sek./100 szt., 4 sek./100 szt., 5 sek./100 szt., 6 sek./100 szt., (3000, 2000, 1500, 1200, 1000 NPM)
- Obsługiwane waluty: Wielowalutowa
- Tryby pracy: Przeliczanie paczek banknotów, odliczanie, wykrywanie niezgodności ilościowej.
- Czujniki sprawdzające ilość: Czujnik ciśnieniowy
- Wyświetlacz: LCD, cyfry
- Zasilanie: 180-260 V (50/60 Hz)
- Pobór prądu: 380 W
- Wymiary:
- VCC: Szerokość: 260mm x Wysokość: 785mm x Długość: 260 mm
- VCD: Szerokość: 260mm x Wysokość: 295mm x Długość: 260mm
- Ciężar:
- VCC: 30,70 kg
- VCD: 18 kg
- Porty: Port zewnętrznego wyświetlacza, RS232
- Opcjonalne wyposażenie: Zewnętrzny wyświetlacz